

Пакет ***Internet Real IP Monitor*** предназначен для контроля изменений состояния внешнего реального (с доступом из Internet) IP-адреса.

Контролируются следующие параметры:

- текущий реальный IP-адрес при запуске устройства,
- изменение реального IP-адреса,
- доступность соединения с Internet.

Сообщение о запуске устройства также однократно создается после установки пакета при его первой инициализации.

При изменении любого из параметров оператор оповещается сообщением на email при ***правильных почтовых настройках*** Трала и ***доступности почтового сервера*** по сети.

При некорректных/отсутствующих почтовых настройках или отсутствии доступа к почтовому серверу сообщения на email доставляться не будут.

Наличие жесткого диска/USB-накопителя/сетевой папки для работы пакета не требуется.

***Возможные сообщения, отправляемые на email:***

- запуск/перезагрузка устройства:

**имя – дата/время - device started - new real ip - xxx.xxx.xxx.xxx**

- изменение адреса в интервале между проверками без нарушения соединения с Internet:

**имя – дата/время - address changed - new real ip - xxx.xxx.xxx.xxx**

- одна или более предыдущих проверок соединения с Internet закончились неудачно, соединение снова доступно, адрес не изменился:

**имя – дата/время - internet connection link up - real ip - xxx.xxx.xxx.xxx**

- одна или более предыдущих проверок соединения с Internet закончились неудачно, соединение снова доступно, адрес изменился:

**имя – дата/время - internet connection link up - new real ip - xxx.xxx.xxx.xxx**

***Примеры сообщений:***

**tral-12058 - 23/11/2014 19:42:37 - device started - new real ip - 83.167.185.204**

**tral-12058 - 23/11/2014 20:00:15 - internet connection link up - real ip - 83.167.185.204**